



Konwerter ANKASAT UNICABLE SCR 2 LEGACY TWIN

category: Kategorie > Akcesoria Antenowe i Satelitarne > Konwertery



QR code:



Konwerter UNICABLE przeznaczony do odbioru programów telewizji satelitarnej.

Jedno wyjście konwertera i jeden kabel dostarcza sygnał dla czterech odbiorników cyfrowych.

Konwerter na jedнопrzewodową transmisję sygnału do czterech odbiorników z UNICABLE.

Odbiorniki pracują w pełni niezależnie.

Warunkiem jest posiadanie przez nich funkcji UNICABLE, która polega na wykorzystaniu do transmisji sygnału 4 częstotliwości:

Odbiornik 1 - 1210 MHz

Odbiornik 2 - 1420 MHz

Odbiornik 3 - 1680 MHz

Odbiornik 4 - 2040 MHz

Jedno wyjście konwertera UNICABLE (SCR) w kolorze złotym pozwala na poprowadzenie sygnału jednym kablem do max. 4 odbiorników cyfrowych z sygnałem SCR lub UNICABLE.

Dwa wyjścia konwertera (TWIN) tzw. full band w kolorze srebrnym pozwalają na podłączenie dwóch tradycyjnych odbiorników cyfrowych.

Parametry techniczne:

Dolne pasmo wejściowe: 10,7-11,7 GHz

Oscylator dolny: 9,75 GHz

Górne pasmo wejściowe; 11,7-12,75 GHz

Oscylator górny: 10,6 GHz

Wyjście IF kanał 1 (SCR): 1210 MHz

Wyjście IF kanał 2 (SCR): 1420 MHz

Wyjście IF kanał 3 (SCR): 1680 MHz

Wyjście IF kanał 4 (SCR): 2040 MHz

Wzmocnienie: pow. 57 dB

Ilość wyjść full band: 2

Współczynnik szumów: 0,1 dB

Pobór prądu: 200 mA

Średnica uchwytu: 40 mm

Temperatura pracy: - 40°C + 65°C