



Konwerter INVERTO Essential Twin

category: Kategorie > Akcesoria Antenowe i Satelitarne > Konwertery



QR code:



Specyfikacja:

dolne pasmo - wejście: 10,7 - 11,7 GHz dolne pasmo - wyjście: 950 - 1950 MHz oscylator dolny: 9,75 GHz górne pasmo - wejście: 11,7 - 12,75 GHz górne pasmo - wyjście: 1100 - 2150 MHz oscylator górny: 10,6 GHz szумы własne: 0,2 dB (max 0,7 dB) UNL+ technologia dryft temperaturowy oscylatora: +/- 3MHz max szum fazowy: -80 dBc/Hz

max wzmacnienie: 55 dB

min zmienność charakterystyki wzmacnienia: +/-0,75 dB/27 MHz

sterowanie - polaryzacja V: 11.0 - 14.0 V

sterowanie - polaryzacja H: 16.0 - 20.0 V

VSWR: 2.5:1 pobór prądu: 180 mA max @ 11 - 20 V

impedancja wyjściowa: 75 Ohm

temperatura pracy: -30...+60 stopni C

szerokość szyjki: 40 mm

długość szyjki: 32 mm

złącze: F